



## Skrócona instrukcja użytkownika



Opisuje główne komendy użytkownika. Pełna instrukcja obsługi znajduje się na stronie internetowej [www.riscogroup.com](http://www.riscogroup.com).

### Uzbrajanie całkowite (pełne):



- ❖ Szybkie: Naciśnij .
- ❖ Tryb podwyższonego zabezp.:  
Naciśnij  + kod lub tag zbliż.



- ❖ Szybkie: Naciśnij .
- ❖ Tryb podwyższonego zabezp.:  
Naciśnij  + kod.



Aplikacja Web: **Kliknij Uzbrojenie pełne.**



[SMS]: [Kod][U], (np. 1234U).





Pilot: Naciśnij .





Smartfon: Naciśnij .

### Uzbrajanie W-Domu (częściowe):



- ❖ Szybkie: Naciśnij .
- ❖ Tryb podwyższonego zabezp.:  
Naciśnij  + kod lub tag zbliż.



- ❖ Szybkie: Naciśnij .
- ❖ Tryb podwyższonego zabezp.:  
Naciśnij  + kod.



Aplikacja Web: **Kliknij Uzbrojenie częściowe.**



SMS: [Kod][W], (np. 1234W).













Pilot: Naciśnij  lub 4 (jeżeli zdefiniowany).













Smartfon: Naciśnij .

### Uzbrajanie partycji:



- ❖ Szybkie: Naciśnij  /  /  >  / .
- ❖ Tryb podwyższonego zabezp.:  
Naciśnij  /  /  >  /   
+ kod lub tag zbliż.



- ❖ Szybkie: Naciśnij  /  /  >  / .
- ❖ Tryb podwyższonego zabezp.:  
Naciśnij  /  /  >  /   
+ kod.







Uzbrajanie partycji (całkowite, w domu) poprzez aplikację na smartfona.



SMS: [Kod][U lub W] [Partycja 1,2 lub 3]. (np. 1234U3)

### Szybkie blokowanie linii



Nacisnąć  i wpisać kod. W menu **Działania** nacisnąć , w opcji **Blokada linii** nacisnąć , przejść do linii, która ma być blokowana i nacisnąć .



Szybkie blokowanie linii poprzez aplikację na smartfona.

## Rozbrajanie systemu



Naciśnij po czym wpisz kod lub zbliż tag.



- ❖ **Szybkie:** Naciśnij
- ❖ **Tryb podwyższonego zabezp.:** Naciśnij > Kod.



Naciśnij



**SMS:** [Kod][R] (np. 1234R).



**Aplikacja Web:** Wpisz kod i kliknij **Rozbrojenie.**



**Smartfon:** Naciśnij

## Rozbrajanie partycji



Naciśnij ① / ② / ③ > > kod lub tag zbliż.



- ❖ **Szybkie:** Naciśnij / / >



Naciśnij . Partycje przypisane do pilota zostaną rozbrojone.

- ❖ **Tryb podwyższonego zabezp.:** Naciśnij / / > > kod.



Rozbrajanie partycji poprzez aplikację na smartfona



**SMS:** [Kod][R][Partycja 1,2 lub 3] (np. 1234R1).

## Widok / Komunikat o Statusie Systemu



**Uwaga:** krótkie naciśnięcie dla widoku, długie dla widoku i komunikatu.

- ❖ **Szybkie:** Naciśnij
- ❖ **Tryb podwyższonego zabezp.:**

Naciśnij , po czym wpisz kod lub zbliż tag.



Przegląd statusu poprzez aplikację na smartfona.

## Ostatni Alarm



Naciśnij na 2 sekundy.



Zapis ostatniego alarmu w **Pamięci Zdarzeń** w aplikacji na smartfona.

## Alarm napadowy



Naciśnij jednocześnie klawisze



Naciśnij jednocześnie i ..



Naciśnij mały przycisk (jeżeli jest zdefiniowany).

## Dodatkowe funkcje dla klawiatury LCD

### Rozbrajanie pod przymusem

Naciśnij po czym wpisz kod "przymus".















### Alarm pożarowy

Naciśnij jednocześnie na 2 sekundy.

### Alarm medyczny

Naciśnij jednocześnie na 2 sekundy.

Dodatkowe funkcje dla klawiatury LCD	
Gong Zał/Wył	Naciśnij 4 na 2 sekundy.
Sterowanie wyjściami	Naciśnij 1 / 2 / 3 na 2 sekundy.
“Budzenie” klawiatury	Naciśnij *
Poziom dźwięku głośnika centrali	Naciśnij *, po czym naciśnij 5 na 2 sekundy. Ustaw poziom (0-4), po czym naciśnij #?
Zmiana wersji językowej klawiatury i centrali	Naciśnij jednocześnie * i 9 na 2 sekundy. Znajdź wersję językową po czym naciśnij #?
Sterowanie za pomocą SMS	
Uzbrojenie całkowite: [Kod][U] (np. 1234U)	Blokada linii: [Kod][BL][Nr linii]
Uzbrojenie W-Domu: [Kod][W] (np. 1234W)	Odblok.Linii: [Kod][ODB][Nr Linii]
Rozbrojenie: [Kod][R] (np. 1234R)	Ostatni alarm: [Kod][AL]
Uzbrojenie Całk.Partycji: [Kod][U][Nr partycji]	Załączenie wyjścia: [Kod][WYON][Nr wyjścia]
Uzbroj. W-Domu Partycji: [Kod][W][Nr partycji]	Wyłączenie wyjścia: [Kod][WYOFF] [Nr wyjścia]
Rozbrojenie Partycji: [Kod][R][Nr partycji]	
Pobranie statusu systemu: [Kod][STAN]	
Sterowanie przez telefon (nie dostępne w trybie połączenia z Chmurą)	
<p>Odebranie połączenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Odbierz połączenie telefoniczne.</li> <li>Powiedz „Halo” lub naciśnij [#]. Usłyszysz komunikat o zaistniałym zdarzeniu.</li> <li>Następnie wybierz opcję z menu <b>Potwierdź</b>.</li> </ol>	<p><b>Menu “Potwierdź”:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Potwierdzenie wiadomości: [1]</li> <li>❖ Potwierdzenie wiadomości i zakończenie dalszego powiadamiania: [2] [kod] [#]</li> <li>❖ Wejście do menu Operacje: [3] [kod] [#]</li> <li>❖ Nasłuch i Rozmowa: [6] [kod]</li> <li>❖ Powtórzenie komunikatu o zdarzeniu: [#]</li> <li>❖ Powtórzenie opcji menu Potwierdź: [*]</li> </ul>
Sygnalizacja akustyczna	
Alarm – Włamanie:	Ciągłe, szybkie dźwięki brzęczyka
Alarm pożarowy	Modulowane, szybkie
Sygnal. Opóz. Na wyjście	Wolne do zakończenia odliczania czasu
Sygnal. Opóz. Na wejście	Wolne do zakończenia odliczania czasu.
Potwierdzenia operacji	1-no sekundowy ton.
Odrzucenie operacji	3 szybkie tony błędu.
Potw.Zał/Wył	1 sygnał syreny: Uzbrojenie Systemu 2 sygnały syreny: Rozbrojenie Systemu 4 sygnały syreny: Rozbrojenie Systemu po Alarmie

Wskaźniki LED:		
 <b>Zasilanie (Zielona)</b> Zał: Zasilanie OK. Szybkie miganie: Problem AC Wolne miganie: Problem baterii.	 <b>Uzbrojenie/Alarm (Czerwona)</b> Zał: System uzbrojony. Szybkie miganie: Alarm. Wolne miganie: System w opóźnieniu na wyjście.	 <b>Gotowość (Zielona)</b> Zał: System gotowy. Wył: Otwarte linie. Wolne miganie: Sys. Gotowy z otw.linia we/wy.
 <b>Usterka (pomarańczowa)</b> Szybkie miganie: Usterka. Wył: System OK	 <b>Tryb W-domu (Czerwona)</b> Zał: System uzbrojony (W-domu). Wył: System rozbrojony.	[Wszystkie diody LED] Tryb Zapisu: diody migają jedna po drugiej.
Edycja Kodu Użytkownika:		Przypisywanie tagów zbliżeniowych:
1. Naciśnij  i wpisz swój kod. 2. Przejdź do opcji Kody/Tagi i naciśnij  . 3. Przejdź do kodów użytkownika i naciśnij  . 4. Wybierz opcję Nowy/Zmiana i naciśnij  . 5. Wybierz nr użytkownika dla którego przewidziany jest ten kod i naciśnij  . 6. Wpisz i powtórz nowy kod i naciśnij  . 7. Powtórz powyższe czynności dla pozostałych kodów.		1. Wykonaj kroki 1-3 opisane w Edycji Kodu Użytkownika. 2. Wybierz Zapisz tag i naciśnij  . 3. Wybierz opcję Nowy/Zmiana i naciśnij  . 4. Wybierz nr użytkownika dla którego przewidziany jest ten tag i naciśnij  . 5. W ciągu 10 sekund, zbliż (na odległość 1-2 cm) tag zbliżeniowy do klawiatury. Długi sygnał oznacza zapisanie. <b>Uwaga:</b> jeśli tag był już zapisany usłyszymy 3 dźwięki oraz zobaczymy informację na LCD. 6. Powtórz powyższe czynności dla pozostałych tagów.
Rejestracja do Chmury RISCO		
1. Wejdź na stronę <a href="http://www.riscocloud.com/register">www.riscocloud.com/register</a> . 2. Wpisz imię i nazwisko. 3. Podaj swój adres email oraz Login (wymagane przy pierwszej aktywacji). 4. Zdefiniuj Hasło (minimum 6 znaków, przynajmniej 1 cyfra) oraz je potwierdź. 5. Wpisz 15-to cyfrowy numer ID centrali (umieszczony na naklejce z boku centrali lub wydrukowany na załączonej karcie). 6. Zakończ rejestrację i naciśnij klawisz Register. 7. Na zakończenie otwórz wiadomość otrzymaną na podany wcześniej adres email.		
Logowanie do Chmury RISCO / Wejście do aplikacji		
1. Wejdź na stronę <a href="http://www.riscocloud.com">www.riscocloud.com</a> . 2. Wpisz Nazwę Użytkownika i Hasło (takie samo jak w procesie rejestracji). 3. Wprowadź Kod Dostępu ( Passcode – Kod Użytkownika Agility). 4. Kliknij klawisz Enter.		
iRISCO – Aplikacja na smartfona		
Pobierz aplikację iRISCO z Apple App store lub Android Play Store.		